



## LINEA: Variador univers. standalone 120V blanco

### 30135.120B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / LINEA / Dispositivos

### Variador univers. standalone 120V blanco

Variador universal 120 V~ 60 Hz por corte de fase, para lámparas incandescentes 40-400 W, transformadores electrónicos 40-300 VA, lámparas CFL 10-200 W, lámparas LED 3-200 W, para alimentadores electrónicos LED por corte de fase, mando ON/OFF y regulación con pulsadores incorporados o desde varios puntos con pulsadores NO, regulación de intensidad luminosa mínima, visibilidad en la oscuridad, blanco



### Estado producto

3 - Activo


### Cant. mínima de pedido

1 NR

### Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1283 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1406 kb\)](#)


### Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Regulador de iluminación
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Transparente:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,10 mm
- **Altura del dispositivo:** 52,70 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 48,70 mm

## Marcas

- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352713604  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 6x4,5x5,4 [cm]  
**Peso** 62,48 [g]



**Código** 8007352713611  
**Cantidad** 10 NR  
**Med.** 23,5x12,5x6,5 [cm]  
**Peso** 672,8 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).